

WPX

Típusú alközpontok

FELHASZNÁLÓI KÓD LISTA

1. időzóna váltása telefonkészülékről

Az aktuális időzóna átkapcsolása, váltás automatikus és manuális mód között.

- **0 -> automatikus időzóna váltás bekapcsolása
- **1 -> 1. időzónára kapcsolás (manuális mód)
- **2 -> 2. időzónára kapcsolás (manuális mód)
- **3 -> 3. időzónára kapcsolás (manuális mód)
- **4 -> 4. időzónára kapcsolás (manuális mód)
- **5 -> 5. időzónára kapcsolás (manuális mód)
- *válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat*

2. mellékek hívása telefonkészülékről

- mellék száma: 101 – 108

3. mellék csoport hívása

- kód: 200 -> minden mellék egyidejű hívása
- kód: 201 -> 1. mellékcsoport hívása
- kód: 202 -> 2. mellékcsoport hívása
- kód: 203 -> 3. mellékcsoport hívása

4. hívás kezdeményezése telefonkönyvből

Amennyiben a belső telefonkönyv már tartalmaz telefonszámokat. A hívás előtt a központ ellenőrzi az ARS beállításokat, a telefonszám megtalálható-e a tiltó táblázatokban illetve a fővonal jogosságokat, amennyiben minden feltételnek megfelel a hívás kezdeményezése, azonnal indítja a tárcsázást.

- 9# [sorszám] *
- pl.: 9#13* -> a 13.-ik sorban található telefonszámot automatikusan hívja
- *válasz: nem létező szám vagy tiltott állapot esetén a telefonkészülékben „foglalt” jelzés*

5. mellék – mellék közötti hívásátirányítások

- kód: 300 -> minden, a mellékre érvényes átirányítás törlése
- kód: 301<cél mellék> -> mellékről érkező hívás átirányítása mellékre
- kód: 302<cél mellék> -> fővonalról érkező hívás átirányítása mellékre
- *válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat*

6. konferencia beszélgetés kezdeményezése

A központ 3 résztvevős konferencia beszélgetés kezelésére képes, 1 fővonal és 2 mellék között, a konferencia módot mindig az a mellék kezdeményezheti, aki a fővonalal hívóval először kapcsolatba kerül, ő lesz a „*hívás tulajdonosa*”. A konferencia módot mind kimenő, mind bejövő hívásnál lehet kezdeményezni.

A „*tulajdonos*” tartásba teszi a fővonalat (FLASH), majd felhívja valamely melléket (101 - 108) és beszél vele, ha be szeretné vonni a fővonalal beszélgetésbe, ismételt (FLASH) megnyomására mindkét mellék kapcsolatba kerül a fővonalon várakozó partnerrel.

7. DND, ne zavarj funkció, átmeneti hívás elutasítás, csengetés kikapcsolás

- kód: 400 -> DND beállítás törlése
- kód: 401 -> mellékről érkező hívás elutasítása
- kód: 402 -> fővonalról érkező hívás elutasítása
- *válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat*

8. fővonal kérés, kimenő hívás indítása

- kód: 0 -> valamely szabad fővonal kérése
- kód: 91 -> 1. fővonal kérése
- kód: 92 -> 2. fővonal kérése
- kód: 93 -> 3. fővonal kérése
- *válasz: szabad fővonal esetén külső tárcsahang, egyébként foglalt hang*

9. fővonal érkező, más melléken csengető hívás átvétele, hívás elkapás

- kód: 98 -> csengető fővonali hívás átvétele

10. kaputelefon hívása mellékről

- kód: 70 -> beszélgetés a kaputelefon egységgel
- kapunyitás beszélgetés közben a FLASH gombbal

11. kapunyitás beszélgetés nélkül

- kód: 71 -> kapunyitó kimenet aktiválása
- *válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat*

A következő utasítások csak Automata kezelővel (DISA) rendelkező készülékeken elérhetők!

1. DISA operátor be/kijelentkezése a kezelői csoportba, ha valamely kezelő elhagyja munkahelyét, az addig hozzá beérkező hívásokat átadja másik kezelői csoportnak. Visszaérkezése esetén bejelentkezik valamelyik kezelői csoportba.

- Az alábbi utasítások csak „automata” módra programozott fővonalakra érvényesek,
 - FONTOS: az alábbi utasításokat „*” gombbal le kell zárni!!**
- Kód: 500* -> kezelő kijelentkezése minden csoportból
 - Kód: 50123* -> kezelő bejelentkezése minden csoportba
 - Kód: 501* -> kezelő bejelentkezése csak az 1-es vonali csoportba
 - Kód: 502* -> kezelő bejelentkezése csak a 2-es vonali csoportba
 - Kód: 503* -> kezelő bejelentkezése csak a 3-as vonali csoportba
 - Kód: 5012* -> kezelő bejelentkezése az 1-es és 2-es vonali csoportba
 - Kód: 5013* -> kezelő bejelentkezése az 1-es és 3-as vonali csoportba
 - Kód: 5023* -> kezelő bejelentkezése a 2-es és 3-as vonali csoportba

Kiadva: 2016-06-18

Copyright 2015. WS-Pro Hungary Ltd.